

Brandvarnare 10 års batteri optisk med pausfunktion

BRANDVARNARE 10 ÅR BAT KI-3L 94.5125



Artikelnr: 6302814

Materialklass QS4900

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: Kamik
- Aktiv princip: Optisk
- Primär ströml leverans: Batteri/Ackumulator
- Batteri medföljer: Litium (Li)
- Ljudstyrka: 85 dB(A)
- Nätverksanslutning via kabel: Nej
- Höjd: 35 mm
- Färg: Vit
- Behöver kompletteras med separat sockel: Nej
- Med backupbatteri: Ja
- Explosionstestat utförande: Nej
- Med spänningsindikator: Ja
- Kapslingsklass (IP): IP20
- Kompatibel med Amazon Alexa: Nej
- Kompatibel med Google Assistant: Nej
- Självhäftande: Nej
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/10 ST
- Fristående (Standalone): Ja
- Matningsspänning: 2.3-3 V
- Typ av matningsspänning: DC
- Nätverksanslutning via radio/trådlöst: Nej
- Diameter: 102 mm
- Monteringsmetod: Utanpåliggande
- Typ av test-/pausknapp: Kombination
- Med orienteringsbelysning: Nej
- Lämplig för kanalmontering: Nej
- Kan kompletteras för nätverksanslutning via radio/trådlöst: Nej
- Rökomkopplare: Nej
- Med Q-label: Nej
- Kompatibel med Apple HomeKit: Nej
- Med stöd för IFTTT: Nej

Artikelinformation

Med denna brandvarnare, som har inbyggt litiumbatteri, får man säker drift i upp till 10 år utan batteribytten. Stor testknapp med pausfunktion. Larmindikering med LED fås synligt larm tillsammans med kraftigt ljud samt 24h larmminne som visar att brandvarnare varit i larm. Funktionsindikering med lysdiod. Batterivarning vid för låg spänning. Dimensionera med en detektor per 60m2 eller var 12:e meter. Batterispärr säkerställer att man inte monterar brandvarnaren utan att aktivera batteriet. Godkänd enligt EN14604:2005/AC2008. Ljudtryck

på 85dBm på 3 meter. Levereras med 10 års-batteri, fästplatta, skruv, plugg och svensk bruksanvisning..